




Linea di prodotti Baseline

## SpeakerPhone Jeweller

Modulo vocale wireless per la verifica degli allarmi

### Comunicazione vocale in tempo reale per una maggiore sicurezza

SpeakerPhone Jeweller è un modulo vocale wireless per una comunicazione vocale bidirezionale chiara e sicura tra gli utenti e un istituto di vigilanza. Il dispositivo consente alla centrale ricezione allarmi (CRA) di contattare l'impianto immediatamente dopo un allarme per analizzare la situazione e rispondere rapidamente a un'emergenza. Questa soluzione, facile da installare, è una scelta perfetta per ambienti residenziali e commerciali.



Verifica dell'allarme



Richiesta di aiuto



Dissuasione degli intrusi

### Risposta rapida a un allarme verificato

#### Situazione

Il sistema Ajax rileva una minaccia (ad esempio, rilevamento di movimento, fumo o allarme con pulsante antipanico).

#### Verifica

L'hub Ajax attiva immediatamente SpeakerPhone Jeweller per stabilire un contatto vocale diretto con la CRA dell'istituto di vigilanza.


#### Azione

Conoscendo il tipo di minaccia, l'istituto di vigilanza può rispondere di conseguenza (ad esempio, inviare una pattuglia di sicurezza o contattare i servizi di emergenza).



#### Ottimizzazione vocale basata sull'IA

- Trasmissione vocale chiara
- Soppressione del rumore estraneo
- L'udibilità migliorata anche a grandi distanze
- Opzione per impostare la funzionalità IA in un'app Ajax




#### Protocollo di comunicazione VoRF

- Protocollo di streaming audio proprietario di Ajax che utilizza il duplex a divisione temporale
- Comunicazione audio full duplex
- Tempo di conversazione regolabile fino a 10 minuti per sessione di chiamata
- Fino a 1,700 m (5,550 ft) di raggio di comunicazione wireless con un hub



#### Protezione antisabotaggio

- Allarme tamper per notificare lo smontaggio del dispositivo
- Autenticazione del dispositivo contro la contraffazione
- Rilevamento della perdita di comunicazione
- Crittografia dei dati



#### Installazione facile




- Abbinamento all'hub tramite la scansione del codice QR
- Controllo da remoto e configurazione nelle app Ajax
- Fino a 3 anni di durata della batteria
- Pannello di montaggio SmartBracket per una facile installazione senza la necessità di smontare la custodia del dispositivo

Le linee di prodotti **Superior, Fibra e Baseline** sono compatibili tra loro. Questo apre numerose possibilità di progettare sistemi di qualsiasi configurazione.

<p><b>Compatibilità</b></p> <p>Hub Hub 2 (4G) Jeweller</p>	<p><b>Comunicazione con un hub</b></p> <p>Tecnologia di comunicazione Jeweller</p> <p>Protocollo di streaming audio proprietario VoRF</p> <p>Raggio di comunicazione fino a 1,700 m fino a 5,550 ft In campo aperto</p> <p>Frequenze di funzionamento 866,0–866,5 MHz 868,0–868,6 MHz 868,7–869,2 MHz 905,0–926,5 MHz 915,85–926,5 MHz 921,0–922,0 MHz In base alla regione di vendita</p>	<p><b>Audio</b></p> <p>Ottimizzazione vocale basata sull'IA</p> <p>Udibilità della voce fino a 10 m Regolazione automatica della sensibilità del microfono</p> <p>Potenza dell'altoparlante in uscita 3 W</p> <p>Volume dell'altoparlante fino a 103 dB fino a 33 ft Tre opzioni di volume</p> <p>Intervallo di frequenza Da 200 Hz a 16 kHz</p>	<p><b>Caratteristiche</b></p> <p>Supporto di aggiornamenti firmware OTA</p>
<p><b>Alimentazione</b></p> <p>Batterie 4 × CR123 (preinstallate)</p> <p>Durata della batteria fino a 3 anni in modalità standby  fino a 12 ore in modalità conversazione</p> <p>Alimentazione esterna opzionale 12 V<math>\overline{=}</math>, 1 A Quando l'alimentazione esterna è collegata, le batterie funzionano come fonte di alimentazione di riserva</p>	<p><b>Custodia</b></p> <p>Colore nero, bianco</p> <p>Dimensioni 112 × 112 × 41,5 mm 4,41" × 4,41" × 1,63"</p> <p>Peso 270 g 9,52 oz</p>	<p><b>Installazione</b></p> <p>Temperature di funzionamento da 0 °C a +40 °C da 32 °F a 104 °F</p> <p>Umidità massima ammissibile fino al 75%</p> <p>Classe di protezione IP50</p> <p>Altezza di installazione 1,6 m 5,2 ft</p>	<p><b>Set completo</b></p> <p>SpeakerPhone Jeweller SmartBracket Quattro batterie CR123 (preinstallate) Kit di installazione Guida rapida</p>



Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:  
[ajax.systems/support/devices/speakerphone-jeweller](https://ajax.systems/support/devices/speakerphone-jeweller)

-  [support@ajax.systems](mailto:support@ajax.systems)
-  [@AjaxSystemsSupport\\_Bot](https://twitter.com/AjaxSystemsSupport_Bot)
-  [ajax.systems](https://www.ajax.systems)